



技术要求:

1. 变频道闸接线注意微动开关上下和限位开关OT1, OT2下共点, GND公共端共接点;
2. 闸杆防撞开关选配件: 接12P端子台1N1, GND;
3. 车辆检测信号: 接12P端子台1N2, GND;
4. LED红绿灯选配件适用腾祥道闸: 红灯接DB25第14脚, 绿灯接DB25第15脚, 电源5V接DB15第1脚(端子排12脚);
5. 火警信号: 接变频道闸主控板DB15头针脚9, 2位, 现场施工引线连接;
6. 泵抑制板属选配件: 接变频道闸驱动板DC+, RB-;
7. 车牌识别摄像机开闸接线接DB25第2脚(C_OPEN, 端子排第11脚), DB25第10脚(GND(端子排第9脚))。

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

						深圳市车安科技发展有限公司		
△	2	C2/D6	A1	周国庆	2020.11.18	物料编号		VI代变频道闸内部接线图
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
制图	周国庆	2020-07-20	校对			A / 1		N/A
审核							共 1 页	
工艺			批准				第 1 页	
						△ E-EB4196-00		